



Kurzinfo für Alcatel-Telefon IP-Touch 4039

Kurzanleitung für Alcatel-Telefon IP-Touch 4039

Amtsgespräch führen : Mit der Ziffer 0 erhalten Sie direkt ein Amt, dann wählen mit den Zifferntasten

Interngespräch: Wählen Sie direkt die bekannte Nebenstellenummer

Gespräch beenden: Hörer auflegen oder Auflegen-Taste drücken

Wahlwiederholung: Taste Wahlwiederholung kurz drücken: letzte Nummer, lange drücken: Liste der 8 zuletzt gewählten Nummern wird angezeigt

Lauthören/Freisprechen: Mit der Lautsprechertaste können sie ein Gespräch annehmen und frei sprechen bzw. laut hören mit den Taste + und – regulieren Sie die Lautstärke, mit Mikrofon aus kann der Gesprächspartner Sie nicht mehr hören (z.B. für Raumrückfrage)

Konferenz: Im Gesprächszustand rufen Sie dem gewünschten Konferenzteilnehmer an (In dieser Zeit hört der erste Gesprächsteilnehmer eine Wartemusik). Sobald der zweite Gesprächsteilnehmer mit Ihnen verbunden ist, können Sie mit der Softkeytaste „3Konf“ (evtl. mit der Navigationstaste einmal nach unten blättern) die Konferenz einleiten.

Rufumleitung aktivieren: Softkey mit dem Pfeilsymbol drücken, dann die gewünschte Variante wählen, bei sof. Rufumleitung gewünschte Nebenstellenummer wählen und mit Taste Auflegen bestätigen.

Umleitung deaktivieren: Softkey mit Pfeilsymbol drücken, dann Taste Deaktivieren drücken, mit Taste Auflegen bestätigen.

Taste mit einer Funktion belegen/programmieren: mit den Pfeiltasten Menü auswählen, zuerst Softkey „Einstellungen“,dann “Mein Telefon“ drücken, „Taste programmieren“ drücken, gewünschte (freie) Taste oder „pers. Seite“ drücken, dann:

für Leistungsmerkmale: Taste „Merkmale“ drücken, Leistungsmerkmal auswählen und mit Auflegen bestätigen.

für Kurzwahl: „Kurzwahl“ drücken, Rufnummer eingeben, Bezeichnung mit Alphatastatur eingeben, „Übernehmen“ drücken, und mit Taste Auflegen bestätigen.

Für alles Weitere sehen Sie bitte in Ihre Bedienungsanleitung oder fragen Sie Ihren TK-Verantwortlichen



Kurzinfo für Alcatel-Telefon IP-Touch 4029

Kurzanleitung für Alcatel-Telefon IP-Touch 4029

Amtsgespräch führen : Mit der Ziffer 0 erhalten Sie direkt ein Amt, dann wählen mit den Zifferntasten

Interngespräch: Wählen Sie direkt die bekannte Nebenstellenummer

Gespräch beenden: Hörer auflegen oder Auflegen-Taste drücken

Wahlwiederholung: Taste Wahlwiederholung kurz drücken: letzte Nummer, lange drücken: Liste der 8 zuletzt gewählten Nummern wird angezeigt

Lauthören/Freisprechen: Mit der Lautsprechertaste können sie ein Gespräch annehmen und frei sprechen bzw.laut hören mit den Taste + und – regulieren Sie die Lautstärke, mit Mikrofon aus kann der Gesprächspartner Sie nicht mehr hören (z.B. für Raumrückfrage)

Konferenz: Im Gesprächszustand rufen Sie dem gewünschten Konferenzteilnehmer an (In dieser Zeit hört der erste Gesprächsteilnehmer eine Wartemusik). Sobald der zweite Gesprächsteilnehmer mit Ihnen verbunden ist, können Sie mit der Softkeytaste „3Konf“ (evtl. mit der Navigationstaste einmal nach unten blättern) die Konferenz einleiten.

Rufumleitung aktivieren: Softkey mit dem Pfeilsymbol drücken, dann die gewünschte Variante wählen, bei sof. Rufumleitung gewünschte Nebenstellenummer wählen und mit Taste Auflegen bestätigen.

Umleitung deaktivieren: Softkey mit Pfeilsymbol drücken, dann Taste Deaktivieren drücken, mit Taste Auflegen bestätigen.

Taste mit einer Funktion belegen/programmieren: mit den Pfeiltasten Menü auswählen, zuerst Softkey „Einstellungen“,dann “Mein Telefon“ drücken,

„Taste programmieren“ drücken, gewünschte (freie) Taste oder „pers. Seite“ drücken, dann:

für Leistungsmerkmale: Taste „Merkmale“ drücken, Leistungsmerkmal auswählen und mit Auflegen bestätigen.

für Kurzwahl: „Kurzwahl“ drücken, Rufnummer eingeben, Bezeichnung mit Alphatastatur eingeben, „Übernehmen“ drücken, und mit Taste Auflegen bestätigen.

Für alles Weitere sehen Sie bitte in Ihre Bedienungsanleitung oder fragen Sie Ihren TK-Verantwortlichen



Kurzinfo für Alcatel-Telefon IP-Touch 4019

Kurzanleitung für Alcatel-Telefon IP-Touch 4019

Amtsgespräch führen : Mit der Ziffer 0 erhalten Sie direkt ein Amt, dann wählen mit den Zifferntasten

Interngespräch: Wählen Sie direkt die bekannte Nebenstellenummer

Gespräch beenden: Hörer auflegen oder Auflegen-Taste drücken

Wahlwiederholung: Taste Wahlwiederholung kurz drücken: letzte Nummer, lange drücken: Liste der 8 zuletzt gewählten Nummern wird angezeigt

Lauthören: Mit der Lautsprechertaste können sie ein Gespräch laut hören.
Mit den Taste + und – regulieren Sie die Lautstärke, mit Mikrofon aus kann der Gesprächspartner Sie nicht mehr hören (z.B. für Raumrückfrage)

Konferenz: Im Gesprächszustand rufen Sie dem gewünschten Konferenzteilnehmer an (In dieser Zeit hört der erste Gesprächsteilnehmer eine Wartemusik). Sobald der zweite Gesprächsteilnehmer mit Ihnen verbunden ist, drücken Sie die Taste „3“ am Ziffernblock zum aktivieren der Konferenz

Rufumleitung aktivieren: Zum aktivieren einer Rufumleiten wählen Sie an Ihrem Telefon die „*11“+ der Zielrufnummer.

Umleitung deaktivieren: Zum deaktivieren wählen Sie an Ihrem Telefon die „*10“.

Taste mit einer Funktion belegen/programmieren: mit den Pfeiltasten Menü auswählen, zuerst Softkey „Einstellungen“,dann “Mein Telefon“ drücken, „Taste programmieren“ drücken, gewünschte (freie) Taste oder „pers. Seite“ drücken, dann:
für Leistungsmerkmale: Taste „Merkmale“ drücken, Leistungsmerkmal auswählen und mit Auflegen bestätigen.
für Kurzwahl: „Kurzwahl“ drücken, Rufnummer eingeben, Bezeichnung mit Alphatastatur eingeben, „Übernehmen“ drücken, und mit Taste Auflegen bestätigen.

Für alles Weitere sehen Sie bitte in Ihre Bedienungsanleitung oder fragen Sie Ihren TK-Verantwortlichen

Kurzbedienungsanleitung Mailbox System

Wenn bei Ihrem Apparat eine Lampe leuchtet wurde bei Ihnen eine Mailbox eingerichtet. Diese Box benötigt ein Passwort und Ihren Vor- und Nachnamen. Dann wird auch die Lampe nicht mehr leuchten.

Hinweis: Die Mailbox wird erst Ihre Gespräche annehmen wenn Sie eine Rufumleitung auf die Box einschalten!

4999 Zugang zur Mailbox, Mailboxnr. = Apparate-Nr. (z.B. App. 100 Mailbox 100)

xxxx Standard Passwort = 0000

Mailbox Ersteinrichtung

LED blinkt Taste Brief „☒“ drücken (Displayinfo beachten), „**1 neue Sprachnachricht**“ durch Tastendruck neben Display oder durch „**OK**“ auswählen.
Standard Passwort **0000** eingeben und danach ändern. Jetzt noch Vor- und Nachname auf sprechen.

LED erlischt

Mailbox besprechen (Beispiel „Persönliche Begrüßung“)

Taste Brief	„☒“
Taste	„ Sprachnachricht “ oder „ OK “
Passwort eingeben (Standard Passwort 0000)	
Weitere Optionen	0
Persönliche Optionen	4
Ändern der Begrüßung	2
Persönliche Begrüßung	1
Aufsprechen	#
Bestätigen	#
Zurück	*
Auswahl der Persönlichen Begrüßung	1
Auswahl der Persönlichen Begrüßung	1

Hinweis: Alternativ können Sie auch eine Text bei Besetzt oder für längere Abwesenheit zu besprechen. Dort hat der Kunde dann keine Möglichkeit einen Text aufzusprechen.

Mailbox einschalten

***11 4999** Rufumleitung sofort auf Mailbox aktivieren, oder Taste **Rufuml.** (rechts oben) , **sofort Rul an VM** drücken

***12 4999** Rufumleitung bei besetzt auf Mailbox

***13 4999** Rufumleitung nach Zeit (3-4 Rufe) auf Mailbox

***14 4999** Rufumleitung nach Zeit und bei besetzt auf Mailbox

***10** Rufumleitung löschen

Mailbox abfragen

LED blinkt Taste Brief „☒“ drücken (Displayinfo beachten), „**1 neue Sprachnachricht**“ durch Tastendruck neben Display oder durch „**OK**“ auswählen.

Ihr Pers. Passwort eingeben (siehe oben)
Der Bedienerführung folgen!!

Kennziffernplan Hochschule Offenburg

222	Telefonzentrale Offenburg
920	Telefonzentrale Gengenbach
0	Amtsholung
90	Privatgespräche
*11	Rufumleitung sofort
*12	Rufumleitung bei besetzt
*13	Rufumleitung nach Zeit
*14	Rufumleitung besetzt/nach Zeit
*10	Rufumleitung löschen
*24	Rufweitschaltung (Partner) einrichten / ändern d.h. *24 + Passwort (0000) + Partnernebenstelle
*24	Rufweitschaltung (Partner) löschen d.h. *24 + Passwort (0000) + eigene Nbst-Nr.
##	Heranholen ungezielt d.h. innerhalb einer Gruppe (Taste Holen)
#*	Heranholen gezielt
*28	Apparat sperren
*28 +Paßwort	Apparat aufschließen
*29	Paßwort verändern (Standard 0000)
*65	Terminruf
*25	Herausschalten aus Sammelanschluss
*26	Hereinschalten in Sammelanschluss
3	3-er Konferenz
1	Rückruf
**2	Wahlwiederholung
*0	MFV-Wahl
*34	Rückruf bei besetzt löschen
Rückfrage	zurück zum wartenden Teilnehmer
Gepräche verbinden:	Rufnummer wählen und auflegen oder Gespräch anmelden und dann auflegen